

2-FACH BK- UND BK/SAT-ANTENNENDOSEN

Antennensteckdosen 2 - fach

- Antennensteckdosen für BK-, Terrestrische- und Satellitenanlagen.
- Schirmungsmaß bis:
  - 300 MHz > 85 dB
  - 300 - 470 MHz > 80 dB
  - 470 - 1000 MHz > 75 dB
  - 1000 - 2400 MHz > 55 dB

BKD.../UD...









▲ SR75 (3809)



▲ AD2 (X4003)



▲ AR2/3 (X4014)



▲ BKD211A (X4061)

Artikel		Symbole		Dämpfung									Entkopplung			
				Anschlußdämpfung (dB)							Durchgangs-dämpfung (dB)		dB			
				Band	Rück/ BI	FM	VHF	UHF	SAT ZF				5-1000 MHz		SAT ZF	
				MHz	5-68	87.5-108	109-470	470-1000	950-2050	2050-2200	TV/RF	SAT	TV/TV	TV/RF	TV/TV	TV/RF
UE2400N X4403	Einzel- / Stichleitungsdose BK - Terr. - SAT. Gleichspannungsdurchlaß am IEC-Stecker / TV Anschluß.		TV/RF/SAT	TV/RF/SAT	4				4,7	5,5	–					
UD2410N X4397	Durchgangsdose BK - Terr. - SAT OHNE Gleichspannungsdurchlaß		TV/RF/SAT/DC-Durchlaß	TV/RF/SAT	10,5	10,0			11,0	11,5	2,2-2,4	3,2-4	> 40		>32	>30
UD2415N X4400				TV/RF/SAT	14		14,5		15	15,5	0,9-1,2	1,5-2,0	> 40		>35	>32
BKE02N X4069	Einzel- / Stichleitungsdose BK - Terr. Ohne Gleichspannungsdurchlaß			TV	1,0	1,5		2	–		–					
				RF	–	1,2		–								
BKD07N X4057	Durchgangsdose BK - Terr.		TV/RF	TV	7	7,5		7,8	–		3-3,5	–	> 40		–	
				RF	–	7		–								
BKD10N X4058				TV	10	10		10			2,0	–	> 40			
				RF	–	10		–								
BKD15N X4059			TV/RF	TV	14	14		14,5			0,9-1,0	–	> 40		–	
				RF	–	14		–								
BKD20N X4060				TV	18	–	19	19			0,7-0,8	–	> 40			
				RF	–	18,5		–								
BKD211A X4061	Durchgangsdose BK - Terr. mit integriertem Stichabzweiger. **Anschlußdämpfung, Stichabzweiger: 14 dB**		RF/TV RF/TV	RF/TV	11						2,7-3,0	–	> 40			
				RF/TV	11											

IEC-Buchse IEC-Stecker Art. Nr. Ref. Nr.