DJM-201

DJ-MIXER



BESCHREIBUNG

- 2-Channel Stereo-DJ-Mixer DJM-201 mit Vorverstärkungsregler (Gain) und 3-facher Klangregelung und Phono-/Line-Schaltern.
- DJ-Mikrofonkanal über 6,3 mm Klinkenbuchse mit einschaltbarer Talk-Over-Funktion (-14dB), Level-Regler, Bass- und Höhenregler.
- Vorhören der Stereo-Eingangskanäle (PFL) oder des Programms (umschaltbar) über regelbaren Kopfhörerausgang.
- Zwei Programm-Fader mit je einem Höhen-, Mitten-, und Bass-Kill-Schalter lassen DJ-Herzen höher schlagen.
- Leichtgängiger, austauschbarer HQ-Crossfader mit umschaltbarer Kanalrichtung und wählbarem Überblendpunkt.
- „Transform-Taster“ ermöglichen einen kurzzeitigen Wechsel der Krossfaderrichtung.
- Signalausgabe über 2 LED-Ketten von -40dB bis +10dB.

Technische Daten	DJM-201
Eingänge	LINE: 750mV RMS /10kOhm ±1dB (Cinch) MIC: 8,8mV RMS /10kOhm ±1dB (Klinke 6,3 mm) PHONO: 10,5mV RMS /47kOhm ±1dB (Cinch)
Ausgänge	LINE: 7V RMS max. (Cinch) HEADPHONE: 0,5 Watt @ 47kOhm (Klinke 6,3 mm)
Signal-Rauschabstand	LINE: besser 91dB; MIC: besser 75dB; PHONO: besser 85dB
Frequenzbereich	LINE: 20Hz-20kHz ±5dB, MIC: 20Hz-15kHz ±5dB
Klangregelung im Channel	Höhen: +15dB/-25dB @ 20kHz Mitten: +15dB/-30dB @ 1,36kHz Bässe: +15dB/-30dB @ 40Hz
Channel-Kill	Höhen: -66dB @15kHz, Mitten: -30dB @1,2kHz, Bässe: -66dB @ 40Hz
Leistungsaufnahme	5 Watt
Stromversorgung	Externes Netzgerät 10V–1000mA (im Lieferumfang)
Maße (B x H x T)/Gewicht	483 x 175 x 95mm (19˝, 4 HE); 3,2 kg

★

Modellbezeichnung

DJ-Mixer **DJM-201**