3 Technische Daten
Bemessungsdaten

3.2 Bemessungsdaten

Antriebssteller - Baureihe 712		Typ 712 E.3B
Ausgangsleistung (bezogen auf 380 V-Netzspannung)	P_{el} [kW]	6.6
Ausgangsstrom (Daueреffektivstrom)	I [A]	3 x 10
Netzfrequenz	f [Hz]	50/60
Netzspannung $U_{L1, L2, L3}$	U [V]	190...265 [1)] 340...460 [2)]
min. Spannung	U_{min} / U_{netz} [V]	0 ... 0.25
max. Spannung	U_{max} / U_{netz} [V]	0.5 ... 1
Nenn-Leitspannung	U_{LN} [V]	10
Sollwertpotenziometer		
Daten	R1	10 kΩ / $1W_{lin}$
Art.-Nr.		322 194
Absicherung Leistungsteil		
Daten		3 Stück FF 16 A (6.3 x 32 mm), super-flink
Art.-Nr.		305 725
Absicherung Elektronik		
Daten		M 0.1 (5 x 20 mm), mittelträge
Art.-Nr.		305 704
Masse ca.	m [kg]	0.6

[1] umstellbar durch manuelle Veränderungen (📖 26)
[2] Lenze-Einstellung