

Bemessungsdaten bei AC 50 Hz 400 V			Baugröße				Zubehör für den Selbstzusammenbau		
Leistung kW	Betriebs- strom I_e A	Motorstrom A		Netz-/Dreieck- schütz	Sternschütz	Bestell-Nr. komplett	Zeitrelais	Bausatz A, für Zweifach- einspeisung	
5,5 7,5	12 17	9,5 ... 13,8 12,1 ... 17	S00-S00-S00	3RT10 15 3RT10 17	3RT10 15	3RA14 15-8XB31-1... 3RA14 16-8XB31-1...	3RT19 16-2G.51 3RP15 74-1N.30	--	
11 15 18,5	25 32 40	19 ... 25 24,1 ... 34 34,5 ... 40	S0-S0-S0	3RT10 24 3RT10 26	3RT10 24	3RA14 23-8XC21-1... 3RA14 25-8XC21-1...	3RP15 74-1N.30	--	
22 30	50 50	31 ... 43 48,3 ... 65	S2-S2-S0	3RT10 34 3RT10 35	3RT10 26	3RA14 34-8XC21-1... --	3RP15 74-1N.30	3RA19 33-2C ³⁾	
37 45	80 86	62,1 ... 77,8 69 ... 86	S2-S2-S2	3RT10 36	3RT10 34	3RA14 35-8XC21-1... 3RA14 36-8XC21-1...		3RA19 33-2B ³⁾	
55 75	115 150	77,6 ... 108,6 120,7 ... 150	S3-S3-S2	3RT10 44 3RT10 45	3RT10 35 3RT10 36	3RA14 44-8XC21-1... 3RA14 45-8XC21-1...	3RP15 74-1N.30	3RA19 43-2C ³⁾	
90 110	160 195	86 ... 160 86 ... 195	S6-S6-S3	3RT10 54	3RT10 44	--	3RP15 74-1N.30	--	
132 160	230 280	86 ... 230 86 ... 280		3RT10 55 3RT10 56	3RT10 45 3RT10 46				
200 250	350 430	95 ... 350 95 ... 430	S10-S10-S6	3RT10 64 3RT10 65	3RT10 54 3RT10 55	--	3RP15 74-1N.30	--	
315 355	540 610	277 ... 540 277 ... 610	S12-S12-S10	3RT10 75	3RT10 64	--	3RP15 74-1N.30	--	
400 500	690 850	277 ... 690 277 ... 850		3RT10 76	3RT10 65 3RT10 66				

¹⁾ Bausatz enthält mech. Verriegelung; 3 Verbindungsclips; Verdrahtungsbausteine oben (Verbindung zwischen Netz- und Dreieckschütz) und unten (Verbindung zwischen Dreieck- und Sternschütz); Sternpunktbrücke.

²⁾ Bausatz enthält 5 Verbindungsclips; Verdrahtungsbausteine oben (Verbindung zwischen Netz- und Dreieckschütz) und unten (Verbindung zwischen Dreieck- und Sternschütz); Sternpunktbrücke.

³⁾ Bausatz enthält Verdrahtungsbaustein unten (Verbindung zwischen Dreieck- und Sternschütz) und Sternpunktbrücke.

⁴⁾ Verdrahtungsbaustein oben aus Wendekombination (Anschlussquerschnitte beachten).

Bausatz B, für Einfach- einspeisung	Sternpunktbrücke	Grundplatten	Überlastrelais, thermisch (Auslöseklasse CLASS 10)		Überlastrelais, elektronisch (Auslöseklasse CLASS 10)	
			Einstellbereich	Bestell-Nr.	Einstellbereich	Bestell-Nr.
			A		A	
3RA19 13-2B ¹⁾	3RT19 16-4BA31	--	5,5 ... 8 7 ... 10	3RU11 16-1HB0 3RU11 16-1JB0	3 ... 12	3RB20 16-1SB0
3RA19 23-2B ²⁾	3RT19 26-4BA31	--	11 ... 16 14 ... 20 20 ... 25	3RU11 26-4AB0 3RU11 26-4BB0 3RU11 26-4DB0	6 ... 25	3RB20 26-1QB0
3RV19 35-1A	3RT19 26-4BA31	3RA19 32-2E	18 ... 25 28 ... 40	3RU11 36-4DB0 3RU11 36-4FB0	12,5 ... 50	3RB20 36-1UB0
	3RT19 36-4BA31	3RA19 32-2F	36 ... 45 40 ... 50	3RU11 36-4GB0 3RU11 36-4HB0		
--	3RT19 36-4BA31	3RA19 42-2E	45 ... 63 70 ... 90	3RU11 46-4JB0 3RU11 46-4LB0	25 ... 100	3RB20 46-1EB0
3RA19 53-3D ⁴⁾	3RT19 46-4BA31	3RA19 52-2E	--	--	50 ... 200	3RB20 56-1FW2 3RB20 56-1FC2
--	3RT19 56-4BA31	3RA19 62-2E	--	--	55 ... 250	3RB20 66-1GC2
--	3RT19 66-4BA31	3RA19 72-2E	--	--	160 ... 630	3RB20 66-1MC2