Produktinformation
OCTOPUS 8TX PoE-EEC

Industrial Ethernet:Wasserdichte IP67/IP54 Switches:OpenOCTOPUS:Favoriten:OCTOPUS 8TX PoE-EEC

https://catalog.beldensolutions.com:443/link/57078-24455-49850-351255-436060-501458/de/conf/uistate

Name	OCTOPUS 8TX PoE-EEC
	Konfigurierbarer IP 67 Switch nach IEEE 802.3, PoE+ nach IEEE 802.3at, Store-and-Forward-Switching, Ethernet (10 Mbit/s) und Fast-Ethernet (100 Mbit/s)
Lieferinformationen	
Lieferstatus	bestellbar
Produktbeschreibung	
Beschreibung	Konfigurierbarer IP 67 Switch nach IEEE 802.3, PoE+ nach IEEE 802.3at, Store-and-Forward-Switching, Ethernet (10 Mbit/s) und Fast-Ethernet (100 Mbit/s)
Port-Typ und Anzahl	8 x 10/100 BASE-TX davon 7 PoE+, M12 "D"-kodiert, 4-polig, TP-Kabel, Auto-Crossing, Auto-Negotiation, Auto-Polarity
Typ	OCTOPUS 8TX PoE-EEC
Bestell-Nr.	942 151-001
Weitere Schnittstellen	
Versorgung/Meldekontakt	1 x M12-Steckverbinder, 5-polig, A-kodiert/kein Meldekontakt
USB-Schnittstelle	1 x M12-Buchse, 5-polig, A-kodiert
Netzausdehnung-Leitungslängen	
Twisted Pair (TP)	0 - 100 m
Netzausdehnung-Kaskadiertiefe	
Linien-/Sternstruktur	beliebig
Versorgung	
Betriebsspannung	24 VDC (16,8 .. 32 VDC)
Leistungsaufnahme	max 44 W
Stromaufnahme bei 24 V DC	1,8 A
Service	
Diagnose	LEDs (Power, Linkstatus, Daten, PoE-Status)
Zulässige Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperatur	-40 °C bis +70 °C
Lager-/Transporttemperatur	-40 °C bis +85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	5% to 100%
Konstruktiver Aufbau	
Abmessungen (BxHxT)	61 mm x 201 mm x 46 mm
Montage	Wandmontage
Gewicht	910 g
Schutzart	IP65 , IP67
Mechanische Stabilität	
IEC 60068-2-27 Schock	15 g, 11 ms Dauer, 18 Schocks
EMV-Störfestigkeit	
EN 61000-4-3 Elektromagnetisches Feld	20 V/m
EN 61000-4-4 Schnelle Transienten (Burst)	2 kV power line, 4 kV data line
EN 61000-4-5 Stoßspannungen (Surge)	power line: 2 kV (line/earth), 1 kV (line/line), 2 kV data line
EMV-Störaussendung	
FCC CFR47 Part 15	FCC 47 CFR Part 15 Class A
EN 55022	EN 55022 Class A
Zulassungen	
Basis Standard	CE, EAC, Australian Regulatory Compliance Mark (RCM)
Sicherheit für Industrial Control Equipment	cUL61010-2-201
Einsatz in Fahrzeugen	E1
Explosionsgefährdete Räume	ISA 12.12.01 Class 1 Div. 2
Elektronische Einrichtungen auf Schienenfahrzeugen	EN 50155, EN 45545, EN 50121-4
Lieferumfang bzw. Zubehör	
Lieferumfang	M12-Steckverbinder (ELWIKA 5012 PG7) für Stromversorgungsanschluss, Beschreibung und Betriebsanleitung Schutzkappen über M12-Anschlüssen (Ethernet/Stromversorgung)

Industrial Ethernet:Wasserdichte IP67/IP54 Switches:OpenOCTOPUS:Favoriten:OCTOPUS 8TX PoE-EEC https://catalog.beldensolutions.com:443/link/57078-24455-49850-351255-436060-501458/de/conf/uistate	
Zubehör gesondert zu bestellen	ACA22-M12 (EEC) (942 125-001), M12 Steckverbinder D-kodiert (934 445-001); 2 m Verbindungsleitung mit M12 Steckern D-kodiert (934 578-001); 5 m Verbindungsleitung mit M12 Steckern D-kodiert (934 578-002); 10 m Verbindungsleitung mit M12 Steckern D-kodiert (934 578-003); Übergang M12 D-kodiert auf RJ45 (934 498-001), OCTOPUS Verschlußschrauben aus Metall (25 Stück) (942 057-001), OCTOPUS Verschlußschrauben aus Kunststoff (25 Stück) (942 057-002), *
Hinweis	*Bitte beachten Sie, dass einige als Zubehör empfohlene Produkte nur einen Temperaturbereich von --40 °C bis +70 °C unterstützen und somit den Einsatzbereich des Gesamtsystems entsprechend einschränken können. Spezielle Steckverbinder mit Schutzart IP67 und erweitertem Temperaturbereich sind auf Anfrage erhältlich. Darüber hinaus sind nicht abgedichtete Zubehörteile wie RJ45-Adapter oder Terminalkabel nicht geeignet für den Einsatz innerhalb IP67 Bereichen.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
Hirschmann Automation and Control GmbH
Stuttgarter Straße 45-51
72654 Neckartenzlingen
Germany
Tel +49 7127/14-1809
E-Mail: inet-sales@belden.com

Die auf den Webseiten veröffentlichten Informationen sind mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Sie unterliegen dem Vorbehalt der jederzeitigen Änderung, sowohl in technischer als auch in preislich/kommerzieller Hinsicht. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen sie bitte der Anwenderdokumentation. Verbindliche Aussagen können nur auf konkrete Anfragen hin abgegeben werden.