SIEMENS

Datenblatt 4EU3022-6BA00-0AA0



Abbildung ähnlich

KOMMUT.-DROSSEL F. STROMRICHTER; PHASEN:3; UN1(V):500; ITHMAX 1(A) / F1(HZ):315 /50; I LN (A):283,5; UK(%):4; LN(MH):0,0875; TA/ISOKL:40 /H; IP00; ANSCHLUSS: FLACHANSCHLUSS; EN 61558-2-20 >DROSSEL<

Allgemeine technische Daten:		
Produkt-Bezeichnung		Kommut.-Drossel f. Stromrichter
Phasenzahl		3
Spannungsart		AC
Betriebsspannung Bemessungswert	V	500
Betriebsfrequenz Bemessungswert	Hz	50
Strom		
• bei AC		
— Bemessungswert	A	283,5
— maximal	A	315
• bei DC Bemessungswert	A	386
Spitzenstrom	A	394
Induktivität Bemessungswert	H	0,000087
relativer induktiver Spannungsabfall bei Bemessungswert Strom, Spannung und Frequenz	%	4
Verlustleistung [W] der Wicklung	W	220
Verlustleistung [W] des Eisenkerns	W	110

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens

Mechanische Daten:

Ausführung des elektrischen Anschlusses für Hauptstromkreis		Flachanschluss
Breite	m	0,3
Höhe	m	0,269
Tiefe	m	0,211

Umgebungsbedingungen:

thermische Klasse gemäß IEC 60085		H
Umgebungstemperatur Bemessungswert	°C	40
Schutzart IP		IP00

Approbationen/ Zertifikate:

allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	sonstiges
EAC	CE EG-Konf.	Bestätigungen

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,…)
http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs

Industry Mall (Online-Bestellsystem)
http://www.siemens.com/industrymall

CAx-Online-Generator
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=4EU3022-6BA00-0AA0

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,…)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/4EU3022-6BA00-0AA0

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, …)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=4EU3022-6BA00-0AA0&lang=de

letzte Änderung: 12.04.2017

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens