

Ex-geschützte Einbaufassungen G13/G5 für 2-Stiftsockel-Leuchtstofflampen Baureihen e2410.. / e2412.. / e2413.. e8901.. / e8911.. / e8912

Einsatzbereich:
Als (Ersatz-) Fassung in Ex-Leuchten für Leuchtstofflampen mit Zweistiftsockel G13.

Ausführung:
Weißes Pressstoffgehäuse, federnde Messingkontaktteile, versilbert. Baureihe e2410 mit Druckknopf entriegelbar.

Lieferumfang:
e2410 auf PC-Fassungsträger montiert
e2412/1 P ohne Fassungsträger
e8901 P ohne Fassungsträger
e8901 FH/.. mit Fassungshaltern

Prüfbescheinigung:
PTB Nr. Ex-88.Y.2601 U (**e2410**)
PTB 00 **ATEX** 2126 U (**e2412 / e2413**)
PTB 09 **ATEX** 2007 U (**e8901 / e8911 / e8912**)

Zündschutzart: e (erhöhte Sicherheit)

Explosionsschutz:
Ex s II (**e2410**)
II 2 G Ex e II (Ex II) (**e2412 / e2413**)
I M 2 Ex e I (Ex I) (**e2412 / e2413**)
II 2 G Ex e IIC Gb (**e8901 / e8911 / e8912**)

Nennspannung:
660 V (**e2410**)
750 V (**e2412 / e2413**)
800 V (**e8901 / e8911 / e8912**)

Hinweis:
Bei Bestellung bitte auf Baujahr der Leuchte achten. „Alte" und „Neue" Fassungen sind innerhalb einer Leuchte nicht kombinierbar.

e2410



e2410...

Ex s II

Einbau-Steckfassung G13

Type	Artikel-Nr.	Fassungen/ Stück	für Baureihe
e2410/2-Li	90107 9000	2 Stück	e152.. bis 1997
e2410/2-Re	90108 9000	2 Stück	e152.. bis 1997

e2412



e8901



e2412.../e8901...

Einbau-Drehrastfassung G13

Type	Artikel-Nr.	Fassungen/ Stück	für Baureihe
			Ex II 2 G Ex e II / I M 2 Ex e I
e2412/1-P	90100 9001	1 Paar	e152... und e148..(1-lampig) von 1997 bis 08/2009
			Ex II 2 G Ex e IIC Gb
e8901 P	90189 9012	1 Paar	**e152**... und **e148**... (1-lampig) ab 09/2009 sowie **e152**... und **e148**... (2-lampig) ab 1997
e8901 FH/1	90189 9014	1 Paar	**e840**... (1-lampig)
e8901 FH/2	90189 9015	1 Paar	**e840**... (2-lampig)
e8901 FH/1N	90189 9018	1 Paar	**e841**... (1-lampig)
e8901 FH/2N	90189 9019	1 Paar	**e841**... (2-lampig)

e2413



e8911 / e8912



e2413 / e8911 / 6041 / e8912

Einsteck-Drehrastfassung G13 / G5

Type	Artikel-Nr.	Fassungen/ Stück	für Baureihe
			Ex II 2 G Ex e II / I M 2 Ex e I
e2413 P	90189 9016	1 Paar	**e181/182**..., **e187/188**..., **e191/192**... bis 08/2009
e8911 P	90189 9011	1 Paar	**e181/182**..., **e187/188**..., **e191/192**... ab 09/2009
			Ex II 2 G Ex e IIC Gb
6041 P	90189 9017	1 Paar	e800..., e801... bis 2011
e8912 P	90189 9013	1 Paar	e800..., e801... ab 2012 und e845..., e846...