SIEMENS

Datenblatt 3UF1857-3EA00

Stromwandler, 3-phasig für Schützanbau und Einzelaufstellung 500 A / 1 A, 0,1 VA

Abbildung ähnlich

Produkt-Bezeichnung	Stromwandler für Uberlastschutz

Allgemeine technische Daten

Schutzart IP	IP20
Betriebsmittelkennzeichen	
• gemäß DIN EN 61346-2	T
• gemäß DIN EN 81346-2	T

Eingänge/ Ausgänge

Strom am Eingang	125 ... 500 A
Strom am Ausgang maximal	1 A

Einbau/ Befestigung/ Abmessungen

Befestigungsart	Schraubbefestigung für Schützanbau und Einzelaufstellung
Höhe	163 mm
Breite	145 mm
Tiefe	127 mm

Anschlüsse/Klemmen

Ausführung des elektrischen Anschlusses	

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens

• am Eingang	Flachanschluss
• am Ausgang	Schraubanschluss

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	
• während Betrieb	-25 ... +60 °C

Hauptstromkreis

Polzahl für Hauptstromkreis	3

Approbationen/Zertifikate

allgemeine Produktzulassung		Explosionsschutz	Konformitätserklärung	sonstiges	
CSA	EAC	ATEX	EG-Konf.	sonstig	Bestätigungen

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,…)
http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs

Industry Mall (Online-Bestellsystem)
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3UF1857-3EA00

CAx-Online-Generator
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3UF1857-3EA00

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,…)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3UF1857-3EA00

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, …)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3UF1857-3EA00&lang=de

letzte Änderung: 14.04.2017

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens