

Artikelnummer

1051/101

Typ

IR 1051/101

Bezeichnung

Funk Bewegungsmelder IR 1051/101

**Kurzbeschreibung:**

- für Funkerweiterung 1067/020 und Funkalarmzentrale 1051/016
- Frequenz 868 MHz bidirektional
- IR Erfassung 110° 12 m
- Reichweite 100 m im Freifeld

Technische Daten

Geräteart:	Melder
Spannungsversorgung:	3 V Lithium-Batterie CR123A
Melderart:	Bewegungsmelder
Batterielebensdauer:	5 Jahre (normaler Wert, kann je nach Verwendung schwanken)
Frequenz:	868 MHz bidirektional
Technologie:	Funk
Funkreichweite:	100 m im Freifeld
IR Erkennung:	Maximal 12 m
IR Winkel:	110°
Betriebstemperatur:	-10 °C bis +45 °C
Abmessungen:	54 x 67 x 89 mm
Zertifizierung:	EN 50131 Grad 2 Klasse 2