

## SNE-SCIP-410A

SANTEC 4-Kanal Netzwerkswitch
inkl.4x SNE-SCIP-110A

## PRODUKTBESCHREIBUNG

### Anwendung:

Dieses Set besteht aus einem 4-Kanal Netztwerkswitch und 4 Adaptern, bietet eine schnelle und preisgünstige Möglichkeit IP-Kamerasignale über eine bestehende Koax-Leitung (RG-59).

### Technische Spezifikationen:

| | |
|---|---|
| Typ | Netzwerkswitch |
| Anzahl der Ethernet-Ports | 1 |
| Ethernet Standards | 10Base-T/100Base-TX |
| Ethernet Anschluss | RJ-45 |
| Ethernet Geschwindigkeit | 10 / 100 Mbit |
| Videodatenanschluss | 4 x BNC |
| Switch-Option | Ja |
| Entfernung RG59 (m) | bis zu 200m |
| Leistungsaufnahme (Watt) | 0,5 |
| Abmessungen B x H x T (mm) | 125x121x30 |
| Gewicht | 390 g |
| Betriebstemperatur (°C) | -10 bis +45 |
| Luftfeuchtigkeit | 85% nich kondensierent |
| Lieferumfang | 4x SNE-CIPC-110A, 5 V DC Netzteil |

### Hinweis:

SANTEC BW AG
An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany
Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10
info@santec-video.com, www.santec-video.com

Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.

Zu beachten ist, dass die maximale Kabellänge 200 Meter beträgt (je nach Kabelqualität) und die Übertragungsrate des IP-Kamerasignals 4 MBit nicht überschreiten sollte.

## Weitere Bilder:



## Empfohlenes Zubehör:

| | |
|---|---|
| SNE-CIPC-110A | IP-over-Coax Adapter 2 Stück (Paar), 10 MBit/Sek. |

SANTEC BW AG
An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany
Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10
info@santec-video.com, www.santec-video.com

Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.