

Speichermodul, gelb, für Push Button Panel, SYSTEMSPEICHER mit REMANENZ, zur Duplizierung geeignet, auch zur Duplizierung des LOGO!-Schaltprogramms für LOGO!-Artikelnummer...0BA1, ...0BA2,...0BA3



Allgemeine Informationen

Produkttyp-Bezeichnung	Speichermodul für Push Button Panel
------------------------	-------------------------------------

Bedienelemente

Anschlussart

• USB	Nein
-------	------

Bauform/Design

• standard	Nein; nur für Push Button Panel geeignet
• flach	Nein

Aufbauart/Montage

Einbaulage	beliebig, abhängig vom Zielgerät
Hochkanteinbau (Porträtformat) möglich	Ja
Quereinbau (Landscapeformat) möglich	Ja

Versorgungsspannung

Spannungsart der Versorgungsspannung	DC
--------------------------------------	----

Speicher

Art des Speichers	Speichermodul remanent
Schreibschutzschalter	Nein

Ausgabeart	
LED Farben	
• rot	Nein
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CE-Kennzeichen	Ja
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	0 °C
• max.	55 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport	
• min.	-20 °C
• max.	70 °C
Relative Luftfeuchte	
• Betrieb, max.	95 %
• Kondensation zulässig	Nein
Betriebssysteme	
Ablauffähig unter Betriebssystem	
• Windows CE	Nein
• Windows Vista	Nein
• Windows XP	Nein
• Windows 7	Nein
• Windows 8	Nein
• Linux	Nein
Mechanik/Material	
Material	
• Aluminium	Nein
Material des Gehäuses (frontseitig)	
• Kunststoff	Ja; gelb
Maße	
Breite	14 mm
Höhe	20 mm
Dicke	8 mm
Gewichte	
ohne Verpackung	3 g
mit Verpackung	5 g
Lieferumfang	
Liefermenge in Stück	1
Sonstiges	

Zielgeräte	für Push Button Panel 7 /17, Systemspeicher mit Remanenz, zur Duplizierung geeignet, auch zur Duplizierung des LOGO!-Schaltprogramms für LOGO!-Bestellnummer ... 0BA1, ... 0BA2, ... 0BA3
Nutzbar in folgenden Produkten	
• Produkt 1	6AV3688-3AA03-0AX0
• Produkt 2	6AV3688-3CD13-0AX0
• Produkt 3	6AV3688-4CX02-0AA0
• Produkt 4	6AV3688-3ED13-0AX0
• Produkt 5	6AV3688-4EY06-0AA0
• Produkt 6	6AV3688-4CX07-0AA0
• Produkt 7	6AV3688-4EY07-0AA0
letzte Änderung:	11.04.2017 