SIEMENS

Datenblatt 6GK6000-8FG50-2BA1

Produkttyp-Bezeichnung	**RUGGEDCOM 2 X 1000TX SFP CC** RUGGEDCOM 2 X 1000TX SFP CC SET RSG2K 2 X 1000TX SFP - RJ45, KONFORME BESCHICHTUNG
Eignung zum Einsatz	RSG2xxx
Schnittstellen	
Anzahl der elektrischen/optischen Anschlüsse / für Netzkomponenten bzw. Endgeräte / maximal	2
Anzahl der elektrischen Anschlüsse	
• für Netzkomponenten bzw. Endgeräte / maximal	2
Anzahl der 10/100/1000 Mbit/s RJ45-Ports	2
Ausführung des elektrischen Anschlusses	
• für Netzkomponenten bzw. Endgeräte	RJ45
Zulässige Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	
• während Betrieb	-40 ... +85 °C
• während Lagerung	-40 ... +85 °C
• während Transport	-40 ... +85 °C
• Anmerkung	Für eine Dauer von 16 Stunden ist eine maximale Betriebstemperatur von +85 °C zulässig
relative Luftfeuchte / bei 25 °C / ohne Kondensation / während Betrieb / maximal	95 %
Bauform, Maße und Gewichte	
Bauform	SFP-Modul
Produkteigenschaft / conformal coating	Ja
Befestigungsart	verschraubt
• Einbau auf Medienmodul-Steckplatz	Ja
Normen, Spezifikationen, Zulassungen	
Norm	
• für Sicherheit / von CSA und UL	UL 60950-1, CSA C22.2 Nr. 60950-7
• für Störaussendung	EN 61000-6-4 (Class A)
• für Störfestigkeit	EN 61000-6-2
Laserschutzklasse	Entspricht 21 CFR Kapitel 1, Unterkapitel J
Eignungsnachweis	EN 61000-6-2, EN 61000-6-10
• CE-Kennzeichnung	Ja
• C-Tick	Nein
• KC-Zulassung	Nein

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens

• E1-Zulassung	Nein
• IEC 61850-3	Ja

Weitere Informationen / Internet Links

Internet-Link	
• zur Webseite: Industry Mall/RUGGEDCOM-Selektor	http://ruggedcom-selector.automation.siemens.com
• zur Webseite: Siemens RUGGEDCOM	http://siemens.com/ruggedcom
• zur Webseite: Auswahlhilfe Leitungen und Stecker	http://www.siemens.com/snst
• zur Webseite: Industrielle Kommunikation	http://www.siemens.com/simatic-net
• zur Webseite: Industry Mall	https://mall.industry.siemens.com
• zur Webseite: Information und Download Center	http://www.siemens.com/industry/infocenter
• zur Webseite: Bilddatenbank	http://automation.siemens.com/bilddb
• zur Webseite: CAx-Download-Manager	http://www.siemens.com/cax
• zur Webseite: Industry Online Support	https://support.industry.siemens.com
letzte Änderung:	18.03.2017

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens