Produktdatenblatt

Art. Nr. R1.188.0580.0

Gerät zur Überwachung von sicherheitsgerichteten Stromkreisen SNE4004KV 3S DC 24V (A)

Ausgangserweiterung, 4 Freigaben, 3 Melder, Rückfallverzögerung gepuffert, 3s, DC 24 V, Schraubklemmen fest



Art. Nr.	R1.188.0580.0
EAN	4015573808607
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen	ja
Kategorie nach EN 954-1	3
Mit Mutingfunktion	nein
Mit Rückführkreis	ja
Mit Starteingang	nein
Performance Level nach EN ISO 13849-1	d
SILcl gemäß IEC 62061	2
Stoppkategorie nach IEC 60204	0
Tragschienenmontage möglich	ja

Anschlussdaten

Abnehmbare Klemmen	nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Schraubanschluss

Anwendung

Ausführung	Erweiterungsgerät
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern	nein
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern	ja

Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen	nein
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinric	nein
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern	nein
Geeignet zur Überwachung von Ventilen	nein

Ausgangskreis

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet	0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaft	3
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet	0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet	4

Versorgungskreis

Min. Bemessungssteuerspeisespannung bei DC	20,4 V
Max. Bemessungssteuerspeisespannung bei DC	26,4 V
Min. Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC	20,4 V

Abmessungen

Tiefe	114 mm
Breite	22,5 mm
Höhe	96,5 mm